

# 4GミニGPSトラッカー



LBS・GPS・WiFi・BT追跡

4つ技術に基づいて精確に検索することができます。また、WiFiとBluetoothアンチロストをサポート。

## 智能モード

高頻度で停留する場所を保存と追跡間隔を設定可能。実測により、このモードで最大約104時間の稼動することが可能。

## IP67の防塵・防水

防水・防塵性能はIP67です。過酷な環境でも、長時間利用することができます。

## 多機能

APP設定、SOSボタン、転倒アラート、歩数計、音声放送、目覚まし時計、高速磁気充電をサポート。



## 応用事例



老人



子供



スポーツ愛好者



独立労働者

# 製品仕様書

項目	詳細内容
サイズ	67.8 mm x 44.4 mm x 16.3 mm
重量	60g
充電電圧	DC 5V/2A
バッテリー容量	1000 mAh/3.7V
消費電力(待機)	5 mA (平均電流; 3.8 V; GPS オフ or WiFi オフ; アップロードしない) 待機時間: 200時間
充電	高速充電に対応 (推奨環境) : 1800mA (1.5時間で100%充電)
動作温度	-10° C ~ 65° C
動作湿度	5% ~ 95%
LED インディケーター	緑・青・赤のライトは、それぞれGSM、GPS、電源の状態が表示されます。
ボタン・スイッチ	1つのSOSボタン (SMS・GPRSアラートの送信と呼び出し) 側面に1つのスイッチ
SIMカード	Nano-SIM SIMカードの取り付け・取り外しはデバイスのケースを取り外してください。
メモリ量	8MBバッファ
マイク・スピーカー	内蔵マイクとスピーカー
センサー	三軸加速度センサー
通知機能	内蔵ブザーと振動モーター
Wi-Fi測位 (オプション)	WiFi@2.4 GHz, 802.11 b/g/n
Bluetooth (オプション)	BLE 2.4G。Bluetooth経由でデバイスピラメータを設定。 Bluetoothアンチロスト機能をサポート。
位置精度	2.5 メートル
防塵・防水性能	IP67
周波数帯域	P88L-ER: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 GSM: B2/B3/B5/B8 P88L-AUR: LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM: 850/900/1800/1900MHz  P88L-A: LTE-FDD: B2/B4/B12/B13/B25/B26 WCDMA: B2/B4/B5 P88L-JE: LTE-FDD: B1/B3/B8 P88L-JC: LTE-FDD: B1/B18/B19/B26



付属品

P88L トラッカー  
磁気USB高速充電ケーブル  
充電器  
ストラップ  
CDダウンロードカード



IP67



+81(50)5806-0998



[www.meitrack.co.jp](http://www.meitrack.co.jp)



[sales@meitrack.co.jp](mailto:sales@meitrack.co.jp)



東京都港区港南2-16-4